

VIT

Fotos Referenciales



M2100

Versión Original

Aumento de Memoria

	PROCESADOR Intel® Pentium® N3710 (2M Caché, hasta 2.56 GHz; 4 Núcleos)	✓	✓
	MEMORIA RAM	2GB DDR3L 1600MHz.	4GB DDR3L 1600MHz.
	ALMACENAMIENTO 500GB SATA	✓	✓
	CHIPSET Intel® Braswell (SoC)	✓	✓
	MONITOR Tamaño 19.5" (16:9) Con Retroiluminación LED, Resolución de 1600 x 900 con soporte VESA.	✓	✓
	GRÁFICOS Gráficos Intel® de Alta Definición 405	✓	✓
	REDES Y COMUNICACIÓN Ethernet RJ45 10/100/1000 mbps; Wifi 802.11 g/n	✓	✓
	PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA Posterior: 1 Entrada Alimentación Eléctrica; 2 USB 3.0, 1 USB 2.0; 1 VGA; 1 HDMI; 1 Red Cableada Ethernet RJ45. Frontal: 1 Lector de Memoria Extraíble (SD), 2 USB 3.0, 1 Entrada para Micrófono, 1 Salida de Audio	✓	✓
	AUDIO Intel® 2284 de Alta Definición	✓	✓
	FUENTE DE ALIMENTACIÓN Adaptador de Corriente 19V 2.1A. Entrada 110V – 240V 12A, 40W	✓	✓
	SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS Canaima GNU/Linux 4.0 o Superior y Microsoft® Windows® 8.1 o Superior	✓	✓
	DIMENSIONES / PESO Color negro con acabado brillante, Medidas 189 x 135 x 25 mm / 0,5 Kg	✓	✓
	ACCESORIOS INCLUIDOS Teclado VIT USB 103 Teclas, Color Negro, Español Latinoamericano; Ratón Óptico VIT USB Rueda + 2 Botones Color Negro; Mini Cornetas VIT; Memoria USB con Manual de Usuario y Controladores del Equipo; Tornillos Sujetadores para VESA	✓	✓
	SEGURIDAD Ranura de Seguridad para cerrojo Kensington	✓	✓

Mini Computador



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
de Industrias y Producción Nacional

Corporación Socialista del Sector Electrodoméstico, C.A.
CORSELCA